




دستورالعمل ایمنی در هنگام نصب انشعاب



تهیه کننده : مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات	تأیید کننده : معاون بهره برداری	تصویب کننده : مدیرعامل
--	------------------------------------	---------------------------

صفحه ۱	WI/SF/۱۱/۰۱
--------	-------------

<p>شماره سند : WI/SF/11/01 صفحه : ۱ از ۱</p>	<p>دستورالعمل ایمنی در هنگام نصب انشعاب</p>	 <p>شرکت توزیع نیروی برق مازندران</p>
--	---	--

شرح :

- ۱) سرپرست اکیپ لوازم ایمنی انفرادی و گروهی اکیپ را از نظر کمی و کیفی کنترل نماید و پس از آن در صورت کامل و سالم بودن لوازم و ابزار کار ، کارت ایمنی اکیپ را تایید و امضا نماید .
- ۲) برای بالا بردن ارتفاع کابل سرویس از زمین باید از دستک روی دیوار استفاده گردد .
- ۳) کنتور مشترک باید در محل و ارتفاع مناسب نصب شود .
- ۴) باید دقت شود در هنگام عبور دادن کابل سرویس ، آسیبی به عایق کابل وارد نشود .
- ۵) کابل سرویس مشترک باید بصورت یکپارچه باشد .
- ۶) در هنگام صعود از پایه جهت وصل کابل به شبکه باید اصول و مقررات مربوط به صعود و فرود از پایه ها رعایت شود .
- ۷) باید دقت شود کابل سرویس مشترکین از محل های غیر قابل رویت از قبیل تابلوهای سر در اماکن تجاری و غیره عبور نکند .
- ۸) از وصل کابل سرویس در داخل جعبه های انشعاب از فیوزهای استاندارد و متناسب با قدرت خریداری مشترک استفاده گردد .
- ۹) جهت برقدار نمودن جعبه های انشعاب از فیوزهای استاندارد و متناسب با قدرت خریداری مشترک استفاده گردد .
- ۱۰) در زمان استفاده از نردبانهای یک طرفه زاویه شیب نردبان نسبت به دیوار ۳۰ درجه و نسبت به زمین ۶۰ درجه باشد .
- ۱۱) نسبت به استحکام بخشیدن پای نردبان جهت جلوگیری از لغزشهای احتمالی اقدام گردد .
- ۱۲) عمل صعود و فرود از نردبان رو به پله ها انجام پذیرد .
- ۱۳) از حمل ابزار هنگام صعود و فرود از نردبان خودداری و از دستها جهت گرفتن بازوی نردبان استفاده شود .
- ۱۴) استفاده از موبایل در حین کار ممنوع می باشد .